



街路灯の  
ケーブル配線を変えた  
防水型「配線用遮断器」  
「漏電遮断器」

ケーブル配線接続が簡単・確実  
ブレーカを結露から守ります。

# ジョイントユニット



防水カバーで覆ったブレーカにユニット配線を施した  
街路灯用防水型「配線用遮断器・漏電遮断器」です。

ジョイントユニットは、  
ブレーカと配線を一体化した  
街路灯用のケーブル配線システムです。  
ブレーカを薄型の防水カバーで覆い、  
内部の配線を樹脂で充填した  
防水性に優れた構造です。

電源線、  
安定器コードなどの  
接続作業が  
ポールの外で行えます。

接続は、  
現場の標準的な工法  
(圧着端子接続)で  
行えます。

特長

ボディがコンパクトなので  
取付けがとても楽です。  
しかも安定器の交換が  
容易に行えます。

結露対策が万全!  
JIS C 0920の  
保護等級7級(防浸形)

防水型「配線用遮断器」「漏電遮断器」

ケーブル配線接続が簡単・確実  
ブレーカを結露から守ります。

# ジョイントユニット

■仕様 製品に使用する部品はJISまたは電気用品規格に適合したものです。

型 式	FMN-15A	FMT-15A	FEN-15A	FET-15A
遮断器	配線用遮断器		漏電遮断器	
フレーム(AF)	30	30	30	30
定格電圧(V)	110 / 220	110 / 220	100 / 200	100 / 200
定格電流(A)	15	15	15	15
定格感度電流(mA)	—	—	30	30
自動点滅器対応	無	有	無	有
取付寸法(mm)	取付板寸法: 横84×縦190以上、取付ピッチ: 170 ~ 190			
リード線	EM IE/F線 2mm <sup>2</sup> 長さ: 約500mm付			
付属部品	取付ネジ M6×L16 2個			

■構造

型式: FMT-15A

品番	部品名称	数量
①	ベースプレート	1
②	ブレーカ(MCB)	1
③	ブレーカカバー	1
④	テストSW	1
⑤	EM IE/F線	1式
⑥	ポッティング	1
⑦	銘板	1
⑧	十字穴付トラス小ネジ	2

■配線例

型式: FMN-15A・FEN-15A

型式: FMN-15A・FEN-15A

●印は現場接続箇所

**古河電気工業株式会社** <http://www.furukawa.co.jp/>

本 社 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号(丸の内仲通りビル) TEL.(03)3286-3327 FAX.(03)3286-3648

**古河電工産業電線株式会社** <http://www.feic.co.jp/>

本 社 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6丁目48番10号 TEL.(03)3803-1151(代) FAX.(03)3801-0581  
 関西支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル) TEL.(06)6346-2956(代) FAX.(06)6346-2959  
 中部支店 〒461-0005 名古屋市中区東桜1丁目14番25号(テレビアビル) TEL.(052)972-8990(代) FAX.(052)972-8992  
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル) TEL.(092)452-7231(代) FAX.(092)452-7232

快適な都市・住宅の環境づくり

**古河エレコム株式会社** <http://www.f-elecom.com/>

本 社 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル) TEL.(03)5297-8622 FAX.(03)5297-8606  
 関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河ビル) TEL.(06)6346-4172 FAX.(06)6346-4195  
 中部支社 〒460-0005 名古屋市中区東桜2丁目22番18号(日興ビル) TEL.(052)931-8336 FAX.(052)931-8339  
 九州支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル) TEL.(092)483-5561 FAX.(092)483-5559  
 北海道支店 〒060-0061 札幌市中央区南一条西2丁目5番地(南一条Kビル) TEL.(011)251-5991 FAX.(011)231-2927  
 東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目1番2号(NOF仙台青葉通りビル) TEL.(022)267-0771 FAX.(022)268-7375  
 北東北営業所 〒039-2282 八戸市北インター工業団地5丁目1番14号(アクセスケーブル(株)内) TEL.(022)267-0771 FAX.(022)268-7375  
 新潟営業所 〒950-0916 新潟市中央区米山3丁目1番5号(駅南ビル) TEL.(025)243-9577 FAX.(025)243-9577  
 長野営業所 〒380-0824 長野市南石堂町1315-4(グランディオーセナガノ401号) TEL.(026)223-1873 FAX.(026)223-1873  
 宇都宮支店 〒320-0811 宇都宮市大通り4丁目1番20号(けやき通りビル) TEL.(028)624-6894 FAX.(028)624-6896  
 静岡支店 〒410-0882 沼津市町方町80(MKビル103号) TEL.(055)951-0515 FAX.(055)951-0580  
 北陸営業所 〒930-0858 富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル) TEL.(076)431-0863 FAX.(076)431-0023  
 中国支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2丁目2番2号(紙屋町ビル) TEL.(082)246-0881 FAX.(082)246-8689  
 四国営業所 〒760-0017 高松市番町1丁目2番14号(安西ビル) TEL.(087)851-3255 FAX.(087)851-4690  
 沖縄支店 〒900-0015 那覇市久茂地3丁目17番5号(美栄橋ビル) TEL.(098)863-2226 FAX.(098)863-0456

●お問い合わせは

・本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
 ・本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

このカタログは環境に配慮した用紙、インキにより制作しています。